

# Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen

Artikel-Nr.: 142809A0 (weiß) | 150320A0 (anthrazit)



## Produkteigenschaften

- Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor erkennt Bewegungen sowie die Umgebungshelligkeit
- Erfassungsbereich bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90 °, um 360 ° drehbar
- Differenzierung der Helligkeit sowohl im Bereich der Dämmerung, als auch zwischen Sonnenschein und Bewölkung ermöglicht bedarfsgerechtes Schalten bei frei einstellbaren Dämmerungswerten
- Erweiterte Funktionen z. B. zur Steuerung von Lichtquellen oder Einstellen der Auslösehelligkeit in Verbindung mit der Homematic Zentrale CCU2 möglich
- Flexible Wandmontage dank Batteriebetrieb, kein Verdrahten erforderlich
- Kurzzeitige Helligkeitsschwankungen werden automatisch ausgefiltert
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet: Ideal für die Überwachung von Garagen oder Geräteschuppen durch den Einsatz in Umgebungstemperaturen von -20 bis +55 °C
- Durch die frei wählbare horizontale und vertikale Ausrichtung der Linse wird das versehentliche Auslösen durch Haustiere vermieden
- Lieferbar in den Farbvarianten Weiss (HmIP-SMO) und Anthrazit (HmIP-SMO-A)
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA max.
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	76 x 74 x 90 mm
Gewicht	170 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m
Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h
Empfängerkategorie	SRD category 2

## Logistische Daten

Variante	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	142809A0	150320A0
EAN-Code	4047976428090	4047976503209
Kurzbezeichnung	HmIP-SMO	HmIP-SMO-A
Verpackungseinheit	45	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	288,0 g	287,0 g

## Lieferumfang

Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen

Schrauben (2x) und Dübel (2x)

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung